

报警扩展控制器 BSR-ALT0816N Plus

【产品概述】

产品类型

报警主机扩展网络控制器 BSR-ALT0816N Plus

产品概述

BSR-ALT0816N Plus 作为一款对报警主机进行功能扩展的设备，与市场主流报警主机配合工作，在不影响原有报警主机功能的基础上，为报警主机增加了联网能力，使报警主机可以连入整体监控联网系统当中，便于远程操作和控制。

BSR-ALT0816N Plus 可以连接和控制的报警主机产品，支持霍尼韦尔公司的 CK2300 全系列产品，包括 CK2316 Plus、CK236 Plus，CK238C Plus，CK238C Plus II 以及其他型号的 CK 系列报警主机等，支持连接 DSC 公司的 Power 系列报警主机等市场上大部分主流报警主机。

BSR-ALT0816N Plus 具有 8 路报警输入，16 路报警输出，通过 BSR-ALT0816N Plus 实现对报警主机的状态查询、布撤防，重启动，对某一路防区或多路防区进行旁路、解除旁路，报警还原等远程操作以及对报警主机报警的主动上传等。

主要特性

- 1、支持通过网络上传报警主机的报警信息，查询报警主机的系统状态及布撤防状态
- 2、支持报警主机远程布防、撤防、清除报警、旁路、取消旁路、重启等动作
- 3、支持 IP 开关功能，即实现远程布防、撤防、清除报警、旁路、取消旁路、重启等
- 4、与报警主机通信故障时，自动上传至中心
- 5、支持主动获取报警主机键盘进入编程，退出编程的状态，并上传至中心
- 6、支持从客户端修改控制密码的功能
- 7、支持客户端模拟键盘，实现对报警主机的全功能操作和控制
- 8、支持客户端对报警主机的编程选项；请参看相应的“报警主机的编程参考指南”
- 9、支持通过网络接口（RJ45）对 BSR-ALT0816N Plus 进行在线升级
- 10、支持通过针孔按键对设备恢复出厂设置

- 11、自身 8 路报警输入支持常开和常闭两种类型
- 12、报警输出扩展功能，最大支持 16 路报警（继电器）输出扩展
- 13、继电器闭合的时间参数可设置
- 14、支持在报警时蜂鸣器发声或不发声设置
- 15、提供 SDK，可接入任意监控联网系统平台

【规格参数指标】

型 号		BSR-ALT0816N Plus
网 络	接口	1路10/100Base-T RJ-45
	传输协议	TCP/UDP
	传输环境	以太网
	网络安全	所有控制命令加密传输
报 警	输入	8路报警输入
	输出	16路报警输出
控 制	接口	1路RS-232, 1路RS-485
物理特性	尺寸	210mm(长)X44cm(高)157mm(深)
使用环境	温度	-10℃ ~ +50℃
	湿度	小于90%，无凝结
电 源	电压/电流	DC 9V 2A

【产品图片】**【应用环境】**

BSR-ALT0816N Plus 作为一款对报警主机进行功能扩展的设备，应用在任何有联网需求，并且要求报警主机接入联网平台的项目中，

BSR-ALT0816N Plus 可以连接和控制的报警主机产品，支持霍尼韦尔公司的 CK2300 全系列产品，包括 CK2316 Plus、CK236 Plus，CK238C Plus，CK238C Plus II 以及其他型号的 CK 系列报警主机等，支持连接 DSC 公司的 Power 系列报警主机等市场上大部分主流报警主机。

BSR-ALT0816N Plus 提供 SDK，满足任意监控联网平台的接入需要，可以应用在任何监控联网项目中，与第三方平台完美兼容。